

1 Skruva loss de fyra sidoskruvarna på plastpanelen och ta bort den för att komma åt den elektroniska reläkontakten.













Tryck på "ARM-RELAY" som produktnamn.

Välj sedan ikonen för QR-koden

Placera din mobilkamera framför QR-koden för 7 att automatiskt lägga till reläkontaktens ID

safeland



Klicka på "Lägg till" för att fortsätta med installationen.

0

<

1

Add

0

663547122

Cancel

button

+ Add Device

office



Nu kommer en nedräkning ifrån 30 sekunder börja och du måste trycka på knappen på reläkontakten som är placerad i det nedersta hörnet.



10



#### OBS! Knappen är täckt med ett plastskydd

Du kommer sedan se reläkontakten installerad.





Back	TRIG-RELAY	1.000	1
		⊚ -	— I.
ul	Jeweller Signal Strength	al I	Nar
Ţ	Connection	Online	kor
•	Active	No	pá
9	Voltage	13.9V	
9	Temporary Deactivation	No	
572	III O	< 714	1
Back	III O ARM-RELAY Settin	< ngs	1 /
Back	ARM-RELAY Settin	< ngs	14
Back ARM Room	ARM-RELAY Settin	<pre>control control c</pre>	14,
Back ARM Room Relay	ARM-RELAY Settin	<pre> office off</pre>	14
Back ARM Room Relay	III O ARM-RELAY Settin -RELAY Mode act State Norr	<pre> office 0 Bistable 0 - nally Open 0 - </pre>	14,
Back ARM Relay Conta	III O ARM-RELAY Settin ARELAY A Mode act State Norr Scenarios Jeweller Signal Strengt	<pre> continue ogs confice continue Bistable continue mally Open continue h Test </pre>	14
Back ARM Relay Conta	III O ARM-RELAY Settin ARELAY AMode act State Norr Scenarios Jeweller Signal Strengt Temporary Deactivation	<pre> control control</pre>	14
Back ARM Relay Conta	ARM-RELAY Settin -RELAY Mode act State Norr ) Scenarios ) jeweller Signal Strengt ) Temporary Deactivation ) User Guide	<pre> continues office continues office</pre>	14,
Back ARM Relay Conta (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2	III O ARM-RELAY Settin ARELAY ANA Mode Act State Norr December Signal Strengt	<pre> office  office</pre>	

När reläkontakten är vald kommer konfigurationen att visas så som på bilden. Klicka på hjulet i det högra hörnet.

Se till att du har valt följande parametrar:

- Reläkontakt: Bistabil
- Kontaktstatus: NORMAL ÖPPEN
  - Välj symbolen för Scenario











Placera din mobilkamera framför QR-koden för att automatiskt lägga till reläkontaktens ID





Välj samma rum som du tidigare konfigurerade på Hubben

Klicka på "lägg till" för att fortsätta installationen

VIKTIGT! knappen är döljd med ett plastfilter







18:10			
<011	Aire hub?		
E	Polt sensor		
10	and a		
Hell .	fair series		
	and the second second		
8	-		
	00:25		30
	$\bigcirc$		
Mak	e sure that the	power	
sup to th	ply cable is con the Relay and pri	nected ess the	
dev	ice's function b	utton.	p
	Cancel	_	ې ط
D	withow .		U CI
	-		
	+ Add Device		
111	0	<	
10307	X21		
< Back	S Alay	hub2	
HO	door sensor		
	office		
1940	at 📥		
	ARM-RELAY		0
	atl		0
	TOIC DELAY		
	office		0
	all in the		
F	MotionCam		
:	office		
et:	office	bl	
0	-		
	double butt	on	
	office		
	and dentes		
	office		
		0_	A
Devices	Rooms	Notifications	Control

Vid denna tidpunkt börjar en nedräkning på 30 sekunder att aktiveras. Trycka på funktionsknappen på enheten som finns på den nedre högra delen av reläkontakten

23

En sammanfattning kommer visa att reläkontakten är installerad.



TRIG-RELAY	24
	När enheten "TRIG-RELAY" är vald kommer konfigurationen att visas. Klicka på bjulet i bögra börnet
Jeweller Signal Strength	Ricka på fijdlet friogra fiorriet
Connection Online	
Active No	
Voltage 13.9V	
Temporary Deactivation No	
Ajax Relay mware 3.51.0.0, Device ID 663747122 Device No. 4	
III O < 25 < Back TRIG-RELAY Settings TRIG-RELAY	
Room office 0	
Relay Mode Pulse C -	+
Contact State Normally Open O	+1
Pulse Duration, sec 5 0	
E Scenarios	
	Se till att du nar valt foljande parametrar:
(III) Jeweller Signal Strength Test	PULSE läge
9 Temporary Deactivation	NORMAL ÖPPEN
User Guide	<ul> <li>PULSVARAKTIGET,</li> </ul>
Unpair Device	sek: från 0 till 255
	Välj enheten "Scenario"
III O <	







### Välj enheterna som skall skicka signaler vid larm och tryck sedan på "Nästa"



0

<

aktivera scenariot

# Klicka på 'Spara''

If "One" is selected, the scenario will run if at least one of the selected devices is triggered. If "AII" is selected, the scenario will run only when all selected devices are triggered during the pre-set time. Device action Pulse Save III O ↓

Scenario settings

Number of the devices running the scenario

< Back

Alarm

One

All

30

safeland

Ø

### A safeland MANUELL AKTIVERING AV DIMMSYSTEMET EFTER FOTOVERIFIERING

Konfiguration:









#### ANTI-PANIK FUNKTION Genom komponenterna AJAX SpaceControl, Button och DoubleButton är det möjligt att skapa paniklarm

Procedur:

Välj Reläkontakten och konfigurera ett nytt senario "Panik" genom att ange parametrarna som visas här under

			15.22				15.18		
< Back	ARM-RELAY		< Back	ARM-REL	AY Setting	s	< Back	Select scenario type	
		0	ARM-R Room Relay M	ELAY		office 0 Bistable 0	9	By Arming/Disarming The device is triggered by arming/ disarming the security system	×
			Contact	State Scenarios	Norma	lly Open 🌣		By Alarm An alarm triggers the device	>
all.	Jeweller Signal Strength	11	0					By Schedule	
Ţ	Connection	Online		Jeweller Sig	nal Strength	est	9	The device is triggered by a schedule	>
0	Active	No	9	Temporary	Deactivation				
9	Voltage	13.8V		User Guide	i.				
9	Temporary Deactivation	No		Unpa	ir Device				
F	Ajax Relay irmware 3.51.0.0, Device ID 663 Device No. 3	547122							
	III O	<		111	0	<		Ⅲ 0 <	

## safeland



Konfigurera ett nytt "Panic"-scenario på TRiG-RELAY-komponenten genom att ställa in parametrarna som beskrivs nedan



15.26	5.1574		15.26			10.46	- sateland
K Back	Select devices	(?)	<b>&lt;</b> Back	Scenario sett	ings	<b>≮</b> Back	Scenarios
٠		•	Panid			Ala	rm 💿
office	PIP concor	0	Number o	f the devices runn	ing the scenario		
	1 Serisor		One		0	pa	nic 💿
BIL	door sensor	0	All				0
	<b>U</b>		If "One" is se one of the s	elected, the scenario elected devices is trip	will run if at least ggered. If "All" is		+ Add scenario
E	MotionCam	0	selected, the devices are	e scenario will run or triggered during the	ly when all selected pre-set time.		
:	*		Device act	ion			
40	spacecontrol	0	Pulse		•		
C.	•						
	double button	0					
	θ						
Π	button						
	9 Next			Save			
111	0 <		ii	1 0	<	111	0 <

**3** Beroende på vilken enhet som är installerad för AJAX "Anti-panik"-funktionen, fortsätt med konfigurationen genom att ställa in parametrarna enligt bilderna

nedan.

		5a)	15.26		4 STN &	15.25		
< Back	spacecontrol		< Back	spacecontrol Se	ttings	< Back	double button	
		0	spacecor	ntrol	1			0
	0.0		Room		office 🗘			
	0		User		Giampaolo 🗘			
			Panic					
	0		Accidental	press	Off 0			
•	Battery Charge	OK	ALERT W	ITH A SIREN			Battery Charge	OK
8	Accidental press protection	Off	If panic bu	ation is pressed		*	LED Brightness	Max
0	Panic	Enabled	G	Temporary Deactive	tion	9	Temporary Deactivation	No
9	Temporary Deactivation	No		User Guide		Ajax DoubleButton		
	Ajax SpaceControl	1115001		Unpair Device			Device No. 7	33AF421
	Device No. 501	115001						
	III O	1	11		<u>```</u>		III O	<





OBSERVERA: genom att aktivera PANIK-funktionen förblir reläkontakten aktiv och lämnar dimmsystemet aktiverat. För att återställa den krävs att den manuellt avaktiveras från appen eller aktivera och avaktivera larmsystemet



### Bekräfta larm från fler enheter





# Välj ikonen "ENHETER" längst ner till vänster







När enheten "TRIG-RELAY" har valts ut, visas konfigurationen på skärmen. Klicka på hjulet längst upp till höger



4

Se till att du har valt följande parametrar:

- PULSE läge
- NORMAL ÖPPEN
- PULSVARAKTIGET, sek: från 0 till 255

Välj objektet "SCENARIER"





Välj enheterna som skall skicka signaler vid ett larm och tryck sedan på "Nästa"



< Back	Scenario	o settings				
MULTI CON	FIRMATION	SHOOT	_	8		
Devices trig	gering the so	enario	Spar	ra med nam	nnet "MULTI CONFIRMATION	1
Any				-	SHOOT"	
All Selecte	d		0	9		
Select which from the list preset time	n devices trig , or all select	ger the scenari ed devices duri	io: any ng the			
Max actuation	ng time for al	Il selected devi	ces	/älj objekte	t "VÄLJ ALLA"	
	11 min	s 00 sec				
	08					
	10					
	11	00		10		
	12	01		10		
	13	02	Ställ in	tidon (från	5 till 60 minutor) som hobö	
	14	03	Stall III	tiuen (nan	i 5 till 60 minuter) som beno	V۵
Device actio	n			fö	ör att aktiveras	
Pulse			o alla	valda enhe	eter för tagningsbekräftelse	
	Sa	ive			5 5	
		0 4				